




SYLVANIA

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

LED BALA ECOKIT

LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION: Cuando use esta bala, siempre debe tener precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:



Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la bala.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

- ✓ La instalación de la bala la debe realizar personal calificado
- ✓ No cubra la bala con papel, tela u otro elemento
- ✓ No abra, no desarme la bala, no realice modificaciones a la bala porque perderá automáticamente la garantía
- ✓ Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía
- ✓ La Bala Ecokit no es compatible con interruptores con luz piloto o sensores de dos hilos.
- ✓ La Bala Ecokit no se debe utilizar con atenuadores de luz. A menos que en su empaque se indique que es dimerizable.
- ✓ El driver puede ser reemplazado con otro de especificaciones exactas
- ✓ Asegure que no queden cables sueltos
- ✓ Temperatura de operación -10°C ~40°C
- ✓ Instale la bala en un lugar ventilado, con mínimo de 10cm de espacio por encima y en contorno,
- ✓ Instale la bala lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
- ✓ No instale la bala en techos averiados
- ✓ No instale la bala en techos con espacio entre drywall y placa con menos de 10cm de altura
- ✓ No cubra la bala con materiales aislantes
- ✓ En caso de usar sensores, deben ser de tipo tres hilos que no dejen ninguna corriente remanente en la bala ecokit y su configuración de retardo para apagado debe ser superior a 15 minutos.
- ✓ Asegure que el sitio donde vaya a instalar la bala sea adecuado y soporte el peso de la misma
- ✓ No use esta bala para otra aplicación que no sea su uso previsto
- ✓ Nota Importante: No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos a la bala
- ✓ Bala para uso interior
- ✓ Conserve estas instrucciones para uso posterior

METODO DE INSTALACION

Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar la bala.

Paso 1. Perfore un agujero en el techo de acuerdo con el diámetro de la bala adquirida

Paso 2. Conecte el driver (cable de línea y neutro) a la alimentación eléctrica

Paso 3. Presione los ganchos e introduzca la bala en el agujero, de tal manera que quede fijamente instalada en el techo

Paso 4. Después de instalar la bala conecte la alimentación eléctrica

